








- wyłączniki SLS **można montować na szynie nośnej TS35** lub poprzez adapter na szynach zbiorczych (rozstaw 40 mm)
 - oznaczenie VDE, ekspertyza z kontroli produkcji
 - sprawdzone i certyfikowane zgodnie z E DIN VDE 0643:2003-09
 - główne miejsce zastosowania: zabezpieczenia przedlicznikowe
 - charakterystyka wyzwalania E
 - wyzwalacz termiczny 1,05 do 1,20 x I_N
 - wyzwalacz elektromagnetyczny 5 do 6,25 I_N
 - napięcie znamionowe: 230/400 V~
 - zwarciova zdolność łączeniowa 25 kA
 - standardowo dające się zamknąć i zaryglować
 - L1, L2, L3 załączane osobno
 - wskaźnik stanu położenia styków
 - zaciski klatkowe:
 - drut do 50 mm²
 - linka do 35 mm²
- Dane techniczne, strona 8.28*




HTN363E

Opis	I_N [A]	Ilość modułów	Opak.	Nr kat. Charakterystyka E
Wyłączniki SLS 3-biegunowe (łącznie 1-biegunowo) 	16	4,5	1	HTN316E
	20	4,5	1	HTN320E
	25	4,5	1	HTN325E
	32	4,5	1	HTN332E
	35	4,5	1	HTN335E
	40	4,5	1	HTN340E
	50	4,5	1	HTN350E
	63	4,5	1	HTN363E
	80	4,5	1	HTN380E
	100	4,5	1	HTN390E
Wyłączniki SLS 1-biegunowe 	16	1,5	3	HTN116E
	20	1,5	3	HTN120E
	25	1,5	3	HTN125E
	32	1,5	3	HTN132E
	35	1,5	3	HTN135E
	40	1,5	3	HTN140E
	50	1,5	3	HTN150E
	63	1,5	3	HTN163E



HZN611



HZN631



HZN531


Opis	Połączenie z fazą	Opak.	Nr kat.
Adapter szyn zbiorczych dla HTN1...E, 1-biegunowy • max. obciążenie: 63 A • z przyłączem N • szerokość 27 mm	dla szyn zbiorczych o odstępach 40 mm Cu 5/10x12 mm wg DIN 43870 cz.2	L1	3
		L2	3
		L3	3
Adapter szyn zbiorczych dla HTN3...E, 3-biegunowy • max. obciążenie: 100 A • z przyłączem N • szerokość 81 mm	dla szyn zbiorczych o odstępach 40 mm Cu 5/10x12 mm wg DIN 43870 cz.2		2
Zamknięcie wielofunkcyjne do doposażenia lub jako część zamienna	1-biegunowe	10	HZN511
	3-biegunowe	10	HZN531

Wyłączniki SLS - wyłączniki selektywne nadprądowe do montażu na szynach zbiorczych



- dla szyn zbiorczych o odstępie 40 mm Cu 5/10x12 mm wg DIN 43870 cz.2
 - dla prądów od 10 do 63 A odejścia 1,5 do 16 mm² z zaciskami bezśrubowymi
 - oznaczenie VDE, ekspertyza z kontroli produkcji zgodna z reg. VDE Nr A639
- Sprawdzone i certyfikowane zgodnie z E DIN VDE 0643:2003-09 rozdział 5 do 8.18 i DIN EN 60947-1
- (VDE 0660 Teil 100):2002-12
EN 60947-1:1999 rozdział 8.2.5.2, 8.2.5.3. A1:2000 i A2:2003
- główne miejsce zastosowania: zabezpieczenia przedlicznikowe
 - charakterystyka wyzwalania E
 - wyzwalacz termiczny 1,05 do 1,20 x I_N
 - wyzwalacz elektromagnetyczny 5 do 6,25 I_N
- napięcie znamionowe 230/400 V~
 - zwarciowa zdolność łączeniowa 25 kA
 - standardowo dające się zamknąć i zaryglować
 - L1, L2, L3 załączane osobno
 - wskaźnik stanu położenia styków

Dane techniczne, strona 8.28




HTS363E

Opis	I _N [A]	Ilość modułów	Opak.	Nr kat. Charakterystyka E
Wyłączniki SLS 3-biegunowe (łącznie 1-biegunowo) 	16	4,5	1	HTS316E
	20	4,5	1	HTS320E
	25	4,5	1	HTS325E
	32	4,5	1	HTS332E
	35	4,5	1	HTS335E
	40	4,5	1	HTS340E
	50	4,5	1	HTS350E
	63	4,5	1	HTS363E



HTS163E

Wyłączniki SLS 1-biegunowe 	16	1,5	3	HTS116E
	20	1,5	3	HTS120E
	25	1,5	3	HTS125E
	32	1,5	3	HTS132E
	35	1,5	3	HTS135E
	40	1,5	3	HTS140E
	50	1,5	3	HTS150E
	63	1,5	3	HTS163E



HZE531

Opis		Opak.	Nr kat.
Zamknięcie wielofunkcyjne do doposażenia lub jako część zamienna	1-biegunowe	10	HZE511
	3-biegunowe	10	HZE531
Kłódka z trzema kluczami		1	S014

Aparatura modułowa zabezpieczająca

Wyłączniki nadprądowe 6 kA,
charakterystyki wyzwalania B i C



6 kA wg PN-EN 60898
10 kA wg PN-EN 60947-2

- klasa ograniczenia energii: 3
- napięcie znamionowe 230/400 V~
- szeroki zakres akcesorii

- możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych
- zaciski kłatkowe:
 - drut do 25 mm²

- linka do 16 mm²

Dane techniczne, strona 8.30



MC132A

Opis

1-biegunowe




I_N [A]	Ilość mod.	Opak.	Nr kat. Charakterystyka B	Nr kat. Charakterystyka C
0,5	1	12	-	MC100A
1	1	12	-	MC101A
2	1	12	-	MC102A
3	1	12	-	MC103A
4	1	12	-	MC104A
6	1	12	MB106A	MC106A
10	1	12	MB110A	MC110A
13	1	12	MB113A	MC113A
16	1	12	MB116A	MC116A
20	1	12	MB120A	MC120A
25	1	12	MB125A	MC125A
32	1	12	MB132A	MC132A
40	1	12	MB140A	MC140A
50	1	12	MB150A	MC150A
63	1	12	MB163A	MC163A




MB216A

2-biegunowe




0,5	2	6	-	MC200A
1	2	6	-	MC201A
2	2	6	-	MC202A
3	2	6	-	MC203A
4	2	6	-	MC204A
6	2	6	MB206A	MC206A
10	2	6	MB210A	MC210A
13	2	6	MB213A	MC213A
16	2	6	MB216A	MC216A
20	2	6	MB220A	MC220A
25	2	6	MB225A	MC225A
32	2	6	MB232A	MC232A
40	2	6	MB240A	MC240A
50	2	6	MB250A	MC250A
63	2	6	MB263A	MC263A



MB325A

3-biegunowe



0,5	3	4	-	MC300A
1	3	4	-	MC301A
2	3	4	-	MC302A
3	3	4	-	MC303A
4	3	4	-	MC304A
6	3	4	MB306A	MC306A
10	3	4	MB310A	MC310A
13	3	4	MB313A	MC313A
16	3	4	MB316A	MC316A
20	3	4	MB320A	MC320A
25	3	4	MB325A	MC325A
32	3	4	MB332A	MC332A
40	3	4	MB340A	MC340A
50	3	4	MB350A	MC350A
63	3	4	MB363A	MC363A

Wyłączniki nadprądowe 6 kA,
charakterystyki wyzwalania B i C




6 kA wg PN-EN 60898
10 kA wg PN-EN 60947-2

- klasa ograniczenia energii: 3
- napięcie znamionowe 230/400 V~
- szeroki zakres akcesorii

- możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych
- zaciski kłatkowe:
 - drut do 25 mm²

- linka do 16 mm²


Dane techniczne, strona 8.30




MB432A

Opis

4-biegunowe




I_N [A]	Ilość mod.	Opak.	Nr kat. Charakterystyka B	Nr kat. Charakterystyka C
0,5	4	3	-	MC400A
1	4	3	-	MC401A
2	4	3	-	MC402A
3	4	3	-	MC403A
4	4	3	-	MC404A
6	4	3	MB406A	MC406A
10	4	3	MB410A	MC410A
13	4	3	MB413A	MC413A
16	4	3	MB416A	MC416A
20	4	3	MB420A	MC420A
25	4	3	MB425A	MC425A
32	4	3	MB432A	MC432A
40	4	3	MB440A	MC440A
50	4	3	MB450A	MC450A
63	4	3	MB463A	MC463A



MB516A

1-biegunowe

z rozłączalnym torem N
(1 + N)



6	2	6	MB506A	MC506A
10	2	6	MB510A	MC510A
13	2	6	MB513A	MC513A
16	2	6	MB516A	MC516A
20	2	6	MB520A	MC520A
25	2	6	MB525A	MC525A
32	2	6	MB532A	MC532A
40	2	6	MB540A	MC540A
50	2	6	MB550A	MC550A
63	2	6	MB563A	MC563A

Wyłączniki nadprądowe 10 kA,
charakterystyki wyzwalania B, C i D



10 kA wg PN-EN 60898
15 kA wg PN-EN 60947-2

- klasa ograniczania energii 3
- napięcie znamionowe 230/400 V~
- szeroki zakres akcesoriów
- dźwignia wyłącznika z systemem szybkiego (migowego) zamykania styków
- klipsy montażowe umożliwiające

- ce łatwy montaż/demontaż z istniejących szyn fazowych
- pole opisowe
- możliwość zamontowania pokryw zacisków (plombowanych) oraz dodatkowych przegród izolacyjnych pomiędzy biegunami

- zaciski przyłączeniowe i szyny hager zapewniają IP2x
- zaciski klatkowe:
 - drut do 35 mm²
 - linka do 25 mm²

Dane techniczne, strona 8.30

nowość



NBN106



Opis	I_N [A]	Ilość modułów	Opak.	Nr kat. Charakt.B	Nr kat. Charakt.C	Nr kat. Charakt.D
1-biegunowy						
	0,5	1	12	-	NCN100	NDN100
	1	1	12	-	NCN101	NDN101
	2	1	12	-	NCN102	NDN102
	3	1	12	-	NCN103	NDN103
	4	1	12	-	NCN104	NDN104
	6	1	12	NBN106	NCN106	NDN106
	10	1	12	NBN110	NCN110	NDN110
	13	1	12	NBN113	NCN113	NDN113
	16	1	12	NBN116	NCN116	NDN116
	20	1	12	NBN120	NCN120	NDN120
	25	1	12	NBN125	NCN125	NDN125
	32	1	12	NBN132	NCN132	NDN132
	40	1	12	NBN140	NCN140	NDN140
	50	1	12	NBN150	NCN150	NDN150
	63	1	12	NBN163	NCN163	NDN163
2-biegunowy						
	0,5	2	6	-	NCN200	NDN200
	1	2	6	-	NCN201	NDN201
	2	2	6	-	NCN202	NDN202
	3	2	6	-	NCN203	NDN203
	4	2	6	-	NCN204	NDN204
	6	2	6	NBN206	NCN206	NDN206
	10	2	6	NBN210	NCN210	NDN210
	13	2	6	NBN213	NCN213	NDN213
	16	2	6	NBN216	NCN216	NDN216
	20	2	6	NBN220	NCN220	NDN220
	25	2	6	NBN225	NCN225	NDN225
	32	2	6	NBN232	NCN232	NDN232
	40	2	6	NBN240	NCN240	NDN240
	50	2	6	NBN250	NCN250	NDN250
	63	2	6	NBN263	NCN263	NDN263
3-biegunowy						
	0,5	3	4	-	NCN300	NDN300
	1	3	4	-	NCN301	NDN301
	2	3	4	-	NCN302	NDN302
	3	3	4	-	NCN303	NDN303
	4	3	4	-	NCN304	NDN304
	6	3	4	NBN306	NCN306	NDN306
	10	3	4	NBN310	NCN310	NDN310
	13	3	4	NBN313	NCN313	NDN313
	16	3	4	NBN316	NCN316	NDN316
	20	3	4	NBN320	NCN320	NDN320
	25	3	4	NBN325	NCN325	NDN325
	32	3	4	NBN332	NCN332	NDN332
	40	3	4	NBN340	NCN340	NDN340
	50	3	4	NBN350	NCN350	NDN350
	63	3	4	NBN363	NCN363	NDN363
4-biegunowy						
	0,5	4	3	-	NCN400	NDN400
	1	4	3	-	NCN401	NDN401
	2	4	3	-	NCN402	NDN402
	3	4	3	-	NCN403	NDN403
	4	4	3	-	NCN404	NDN404
	6	4	3	NBN406	NCN406	NDN406
	10	4	3	NBN410	NCN410	NDN410
	13	4	3	NBN413	NCN413	NDN413
	16	4	3	NBN416	NCN416	NDN416
	20	4	3	NBN420	NCN420	NDN420
	25	4	3	NBN425	NCN425	NDN425
	32	4	3	NBN432	NCN432	NDN432
	40	4	3	NBN440	NCN440	NDN440
	50	4	3	NBN450	NCN450	NDN450
	63	4	3	NBN463	NCN463	NDN463



NBN216




NBN325



NCN416






NBN516




Opis	I_N [A]	Ilość modułów	Opak.	Nr kat. Charakt.B	Nr kat. Charakt.C
1-biegunowe z rozłączalnym torem N (1 + N)	6	2	6	NBN506	NCN506
	10	2	6	NBN510	NCN510
	13	2	6	NBN513	NCN513
	16	2	6	NBN516	NCN516
	20	2	6	NBN520	NCN520
	25	2	6	NBN525	NCN525
	32	2	6	NBN532	NCN532
	40	2	6	NBN540	NCN540
	50	2	6	NBN550	NCN550
	63	2	6	NBN563	NCN563



NCN616



3-biegunowe z rozłączalnym torem N (3 + N)	6	4	3	NBN606	NCN606
	10	4	3	NBN610	NCN610
	13	4	3	NBN613	NCN613
	16	4	3	NBN616	NCN616
	20	4	3	NBN620	NCN620
	25	4	3	NBN625	NCN625
	32	4	3	NBN632	NCN632
	40	4	3	NBN640	NCN640
	50	4	3	NBN650	NCN650
	63	4	3	NBN663	NCN663



Akcesoria do wyłączników nadprądowych NBN, NCN, NDN



MZN120




MZN121

Opis	Nr kat.
Pokrywa zacisków pojedyncza pokrywa do osłony/plombowania jednego zacisku, (z możliwością stosowania szeregowego - obok siebie)	MZN120
Przegrody izolacyjne do montażu pomiędzy biegunami wyłączników wielobiegunowych (komplet zawiera 3 szt. przegród)	MZN121

Napędy zdalne do wyłączników nadprądowych 10 kA
oraz wyłączników różnicowoprądowych

Dane techniczne, strona 8.46



MZ911

Opis	Objaśnienie	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
Napęd zdalny	napęd do zdalnego załączania i wyłączania urządzeń mod.: - wyt. nadprądowe 1, 3, 4-biegunowe, 10kA NxN - wyt. różnicowoprądowe z członem nadprąd. 2-biegunowe - wyt. różnicowoprądowe 2, 4-biegunowe do 100A, typ AC i A	3	1	MZ901
	napęd do zdalnego załączania i wyłączania urządzeń mod.: - wyt. nadprądowe 1, 2-biegunowe, 10kA NxN - wyt. różnicowoprądowe z członem nadprąd. 2-biegunowe - wyt. różnicowoprądowe 2-biegunowe do 100A, typ AC i A	3	1	MZ902
Napęd zdalny automatyczny	napęd do zdalnego załączania i wyłączania urządzeń modułów: - wyt. nadprądowe 1, 3, 4-biegunowe, 10kA NxN - wyt. różnicowoprądowe z członem nadprąd. 2-biegunowe - wyt. różnicowoprądowe 2, 4-biegunowe do 100A, typ AC i A	3	1	MZ911
posiada dodatkowo funkcję automatycznego ponownego załączania po wyzwoleniu	napęd do zdalnego załączania i wyłączania urządzeń mod.: - wyt. nadprądowe 1, 2-biegunowe, 10kA NxN - wyt. różnicowoprądowe z członem nadprąd. 2-biegunowe - wyt. różnicowoprądowe 2-biegunowe do 100A, typ AC i A	3	1	MZ912

Wyłączniki nadprądowe 15 kA,
charakterystyki wyzwalania B, C i D



I_N 80 do 125 A

15000
(EN 60898-1)


15 kA
IEC 60947-2

- przystosowany do zabudowy dodatkowych akcesoriów
 - ekonomiczny dzięki niewielkim stratom mocy (5,5 W przy 100 A)
 - może być stosowany jako rozłącznik (zgodnie z IEC 60947-2)
 - stan otwarty jest sygnalizowany zielonym oznacznikiem nad dźwignią
 - szybkość rozłączania styków nie jest zależna od szybkości ręcznego przełączania dźwigni
 - zaciski klatkowe:
 - drut do 70 mm²
 - linka do 35 mm²
- Zgodność z normą:
EN 60898-1


Dane techniczne, strona 8.34




HMC199




HMC299




HMC399




HMC499



HMF499

Opis	I_N [A]	Ilość modułów	Opak.	Nr kat. Charakt. B	Nr kat. Charakt. C	Nr kat. Charakt. D
1-biegunowe 	80	1,5	1	HMB180	HMC180	HMD180
	100	1,5	1	HMB190	HMC190	HMD190
	125	1,5	1	HMB199	HMC199	HMD199
2-biegunowe 	80	3	1	HMB280	HMC280	HMD280
	100	3	1	HMB290	HMC290	HMD290
	125	3	1	HMB299	HMC299	HMD299
3-biegunowe 	80	4,5	1	HMB380	HMC380	HMD380
	100	4,5	1	HMB390	HMC390	HMD390
	125	4,5	1	HMB399	HMC399	HMD399
4-biegunowe 	80	6	1	HMB480	HMC480	HMD480
	100	6	1	HMB490	HMC490	HMD490
	125	6	1	HMB499	HMC499	HMD499

Wyłączniki nadprądowe 10 kA,
charakterystyka wyzwalania C

Opis	I_N [A]	Ilość modułów	Opak.	Nr kat. Charakt. C
1-biegunowe 	80	1,5	1	HMF180
	100	1,5	1	HMF190
	125	1,5	1	HMF199
2-biegunowe 	80	3	1	HMF280
	100	3	1	HMF290
	125	3	1	HMF299
3-biegunowe 	80	4,5	1	HMF380
	100	4,5	1	HMF390
	125	4,5	1	HMF399
4-biegunowe 	80	6	1	HMF480
	100	6	1	HMF490
	125	6	1	HMF499

Wyłączniki nadprądowe 30 i 50 kA charakterystyka wyzwalania C



50 kA wg IEC 60947-2
 I_N 10 do 63 A
 $U_N = 230/400\text{ V} \sim$

30 kA wg IEC 60947-2
 I_N 80 do 125 A
 $U_N = 230/400\text{ V} \sim$


nowość

- ekonomiczny dzięki niewielkim stratom mocy
- stan otwarty jest sygnalizowany zielonym oznacznikiem nad dźwignią
- szybkość rozłączania styków nie jest zależna od szybkości ręcznego przełączania dźwigni
- dźwignia posiada możliwość blokowania w pozycji wyłączzonej
- do wyłączników można stosować akcesoria, takie jak dla standardowych wyłączników nadprądowych
- montaż na szynę TS35
- posiadają bezpieczne zaciski przyłączeniowe zachowujące stopień ochrony IP2x
- zaciski kłatkowe:
 - drut do 70 mm²
 - linka do 35 mm²




HMX116

Opis	Zdolność zwarciova	I_N [A]	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
1-biegunowe 	50 kA	10	1,5	1	HMX110
		16	1,5	1	HMX116
		20	1,5	1	HMX120
		25	1,5	1	HMX125
		32	1,5	1	HMX132
		40	1,5	1	HMX140
		50	1,5	1	HMX150
		63	1,5	1	HMX163
	30 kA	80	1,5	1	HMK180
		100	1,5	1	HMK190
		125	1,5	1	HMK199





HMX216

2-biegunowe 	50 kA	10	3	1	HMX210
		16	3	1	HMX216
		20	3	1	HMX220
		25	3	1	HMX225
		32	3	1	HMX232
		40	3	1	HMX240
		50	3	1	HMX250
		63	3	1	HMX263
	30 kA	80	3	1	HMK280
		100	3	1	HMK290
		125	3	1	HMK299




HMX316

3-biegunowe 	50 kA	10	4,5	1	HMX310
		16	4,5	1	HMX316
		20	4,5	1	HMX320
		25	4,5	1	HMX325
		32	4,5	1	HMX332
		40	4,5	1	HMX340
		50	4,5	1	HMX350
		63	4,5	1	HMX363
	30 kA	80	4,5	1	HMK380
		100	4,5	1	HMK390
		125	4,5	1	HMK399




HMX463


4-biegunowe 	50 kA	10	6	1	HMX410
		16	6	1	HMX416
		20	6	1	HMX420
		25	6	1	HMX425
		32	6	1	HMX432
		40	6	1	HMX440
		50	6	1	HMX450
		63	6	1	HMX463
	30 kA	80	6	1	HMK480
		100	6	1	HMK490
		125	6	1	HMK499

Aparatura modułowa zabezpieczająca


nowość






BTC280E



BTH380E



BDC480E

Opis	Czułość Stała/regulowana $I_{\Delta N}$	I_N [A]	Ilość modułów	Nr kat. Typ AC	Nr kat. Typ A-HI
Blok różnicowy dwubiegunowy 	stała 30 mA	125	6	BDC280E	BDH280E
	regulowana 0,3 - 0,5 - 1 A 0 -  60 - 150 ms	125	6	BTC280E	BTH280E
Blok różnicowy trzybiegunowy 	stała 30 mA	125	6	BDC380E	BDH380E
	regulowana 0,3 - 0,5 - 1 A 0 -  60 - 150 ms	125	6	BTC380E	BTH380E
Blok różnicowy czterobiegunowy 	stała 30 mA	125	6	BDC480E	BDH480E
	stała 300 mA	125	6	BFC480E	BFH480E
	regulowana 0,3 - 0,5 - 1 A 0 -  60 - 150 ms	125	6	BTC480E	BTH480E

Akcesoria do wyłączników HMB, HMC, HMD, HMF, HMK, HMX



MZN 130








MZN 131

Opis	Nr kat.
Pokrywa zacisków	MZN130
Przegroda izolacyjna	MZN131


- do dodatkowego dobudowa-
nia do wszystkich wyłączni-
ków nadprądowych
(lewostronnie)
 - łącznik pomocniczy, styk
sygnalizacyjny, wyzwalacz
wzrostowy, wyzwalacz
podnapięciowy
- Uwaga:**
do wyłącznika mogą być
dobudowane maksymalnie
3 łączniki pomocnicze
(MZ201, MZ202)
i jeden wyzwalacz (MZ203
do MZ206)
np. 3 x MZ201 + 1 x MZ20

Dane techniczne, strona 8.39

	Opis	Objaśnienie	Ilość modułów	Nr kat.
	Łącznik pomocniczy CA 6 A/230 V~ 	sygnalizowanie w przypadku wyzwolenia przy przeciążeniu lub zwarcia, przy ręcznym wyłączeniu wyłącznika, jak i przy zdalnym wyzwaniu za pomocą wyzwalacza wzrostowego lub podnapięciowego	0,5	MZ201
	Styk sygnalizacyjny SD 6 A/230 V~ 	sygnalizowanie w przypadku wyzwolenia przy przeciążeniu lub zwarcia, jak i przy zdalnym wyzwoleniu za pomocą wyzwalacza wzrostowego lub podnapięciowego	0,5	MZ202
	Wyzwalacz wzrostowy 	Znamionowe napięcie sterujące: 230 V do 400 V AC 110 V do 130 V DC	1	MZ203
		24 V do 48 V AC 12 V do 48 V DC	1	MZ204
		poprzez podanie impulsu lub sygnału ciągłego na cewkę wyzwalacza wzrostowego		
	Wyzwalacz podnapięciowy 	Znamionowe napięcie pracy: 48 V DC 230 V AC	1 1	MZ205 MZ206
		wyzwalanie wyłącznika przy spadku napięcia sieci. Zakres wyzwalań: < 35% U _N : wyłączyć 35% - 70%: wyłączyć lub trzymać > 70% U _N : trzymać. Dopiero po podaniu napięcia sieci możliwe jest załączenie wyłącznika		
	Wyzwalacz nadnapięciowy	Znamionowe napięcie pracy: 230 V AC wyzwalanie wyłącznika po przekroczeniu napięcia 266 V AC	1	MZ209
	Mechanizm blokujący	zapobiega niepożądanemu włączaniu i wyłączaniu wyłącznika	2	MZN175

Aparatura
modułowa
zabezpieczająca

Wyłączniki różnicowoprądowe
na prąd przemienny - typ AC



- czułe na prąd przemienny AC (30 do 300 mA)
- typ - wyłączniki selektywne
- optyczny wskaźnik stanu ZAŁ./WYŁ.
- wskaźnik zadziałania
- odporność na prądy udarowe do 250 A
- odporność zwarciova 6 kA przy dobezpieczeniu 63 A gL/gG
- dla wyłączników 125 A odporność zwarciova 10 kA przy dobezpieczeniu 125 A gL/gG
- temp. otoczenia: od -25°C do +40°C
- możliwość dobudowy wyposażenia dodatkowego
- napięcie znamionowe: 2-biegunowe 230 V~ 4-biegunowe 230/400 V~
- zaciski kłatkowe 16 do 63 A:
- drut do 25 mm²
- linka do 16 mm²
- zaciski kłatkowe 80 i 100 A: - drut do 35 mm² - linka do 16 mm²
- zaciski kłatkowe 125 A: - drut do 50 mm² - linka do 50 mm²
- normy: EN 61008-1 EN 61008-2-1

Dane techniczne, strona 8.40




CD241J




CD441J

Opis	$I_{\Delta N}$	I_N	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
2-biegunowe	10 mA	16 A	2	1	CC217J
Typ AC 	30 mA	25 A	2	1	CD226J
		40 A	2	1	CD241J
		63 A	2	1	CD264J
	100 mA	25 A	2	1	CE226J
		40 A	2	1	CE241J
	300 mA	25 A	2	1	CF226J
4-biegunowe Typ AC 	30 mA	25 A	4	1	CD426J
		40 A	4	1	CD441J
		63 A	4	1	CD464J
		80 A	4	1	CD480Z
		100 A	4	1	CD485Z
	100 mA	25 A	4	1	CE426J
		40 A	4	1	CE441J
		63 A	4	1	CE464J
	300 mA	25 A	4	1	CF426J
		40 A	4	1	CF441J
		63 A	4	1	CF464J
		80 A	4	1	CF481Z
		100 A	4	1	CF485Z
4-biegunowe 125 A	40 A	125 A	4	1	CP441J
			4	1	CP464J
	63 A	125 A	4	1	CDC490
			4	1	CFC490
	Typ AC 	125 A	4	1	CGC490F
			4	1	



CDC490

Wyłączniki różnicowoprądowe
na prąd przemienny i pulsujący - typ A



- czułe na prąd przemienny i pulsujący A (10 do 300 mA)
 - typ **HI** - wyłączniki krótkozwłoczne
 - typ **SI** - wyłączniki selektywne
 - optyczny wskaźnik stanu ZAŁ./WYŁ.
 - wskaźnik zadziałania
 - odporność na prądy udarowe do 250 A
 - dla wyłączników do 63 A typu **HI** oraz **SI** odporność na prądy udarowe do 5 kA (8/20 μ s)
 - odporność zwarciova 6 kA przy dobezpieczeniu 63 A gL/gG
 - dla wyłączników 125 A odporność zwarciova 10 kA przy dobezpieczeniu 125 A gL/gG
 - temp. otoczenia -25°C do +40°C
 - możliwość dobudowy wyposażenia dodatkowego
 - napięcie znamionowe:
 - 2-biegunowe 230 V~
 - 4-biegunowe 230/400 V~
 - zaciski kłatkowe 16 do 63 A:
 - drut do 25 mm²
 - linka do 16 mm²
 - zaciski kłatkowe 125 A:
 - drut do 50 mm²
 - linka do 50 mm²
 - normy:
 - EN 61008-1
 - EN 61008-2-1
- Dane techniczne, strona 8.40



CD240J



CD440J




CDA490

Opis	$I_{\Delta N}$	I_N	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
2-biegunowe	10 mA	16 A	2	1	CC216J
Typ A	30 mA	16 A	2	1	CD216J
		25 A	2	1	CD225J
		40 A	2	1	CD240J
		63 A	2	1	CD263J
		HI 25 A	2	1	CH225J
		HI 40 A	2	1	CH240J
	100 mA	40 A	2	1	CE240J
	300 mA	25 A	2	1	CF225J
		40 A	2	1	CF240J
		63 A	2	1	CF263J
4-biegunowe	30 mA	25 A	4	1	CD425J
Typ A		40 A	4	1	CD440J
		63 A	4	1	CD463J
		HI 40 A	4	1	CH440J
	100 mA	40 A	4	1	CE440J
		63 A	4	1	CE463J
		SI 40 A	4	1	CN440J
		SI 63 A	4	1	CN463J
	300 mA	25 A	4	1	CF425J
		40 A	4	1	CF440J
		63 A	4	1	CF463J
		SI 40 A	4	1	CP440J
		SI 63 A	4	1	CP463J
4-biegunowe 125 A	30 mA	125 A	4	1	CDA490
Typ A	300 mA	125 A	4	1	CFA490
		SI 125 A	4	1	CPA490
	500 mA	125 A	4	1	CGA490
		SI 125 A	4	1	CRA490

nowość

Dane techniczne, strona 8.44



CFB440D

Opis	$I_{\Delta N}$	I_N	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
4-biegunowe	30 mA	40 A	4	1	CDB440D
Typ B		63 A	4	1	CDB463D
	300 mA	40 A	4	1	CFB440D
		63 A	4	1	CFB463D

Akcesoria dla wyłączników różnicowoprądowych*

do wyłączników różnicowoprądowych 16 - 100 A mogą być
podłączone maksymalnie 2 urządzenia dodatkowe:
1 x CZ001 + 1 x MZ203
do MZ206



CZ001

Opis	Objaśnienie	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
Łącznik pomocniczy CA i styk sygnalizacyjny SD 6 A/230 V~ dla wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A	łącznik pomocniczy CA: 1R + 1Z sygnalizowanie w przypadku wyzwolenia ręcznego, jak i przy zdalnym, styk sygnalizacyjny 1R + 1Z sygnalizowanie w przypadku wyzwolenia, jak i przy zdalnym wyzwoleniu	1	1	CZ001*
Łącznik 6 A/230 V~ dla wyłączników różnicowoprądowych typu B	styki 1P+1R, możliwość ustawienia jako łącznik pomocniczy lub zestyk sygnalizacyjny SD	1	1	CZ009*



MZ204

Wyzwalacz wzrostowy poprzez podanie impulsu lub sygnału ciągłego na cewkę wyzwalacza wzrostowego	znamionowe napięcie sterujące: 230 V do 400 V AC 110 V do 130 V DC	1	1	MZ203*
	24 V do 48 V AC 12 V do 48 V DC	1	1	MZ204*



MZ205

Wyzwalacz podnapięciowy wyzwalanie wyłącznika instalacyjnego przy spadku napięcia sieci Dopiero po podaniu napięcia sieci możliwe jest załączenie wyłącznika instalacyjnego	znamionowe napięcie pracy: 48 V DC	1	1	MZ205*
	230 V AC zakres wyzwalania: < 35% U_N : wyłączyć 35% - 70%: wyłączyć lub trzymać > 70% U_N : trzymać	1	1	MZ206*
Wyzwalacz nadnapięciowy	znamionowe napięcie pracy: 230 V AC wyzwalanie wyłącznika po przekroczeniu napięcia 266 V AC	2	1	MZ209*

Ostona zacisków do plombowania, (1 kpl. = 2 szt.)	dla wyłącznika różnicowoprądowego, 2-biegunowego	2	1	CZN005**
	dla wyłącznika różnicowoprądowego, 4-biegunowego	4	1	CZN006**

Uwaga:

- * Zawsze do wyłącznika różnicowoprądowego typu AC i A dobudować najpierw CZ001.
Do wyłączników różnicowoprądowych typu B można dobudować tylko CZ009.
** Dla wyłączników 80 A, 100 A i typu B brak możliwości zamontowania osłon zacisków CZN005 i CZN006.

- 6000


3



- normy: DIN EN 61009-1
DIN EN 61009-2-1
VDE 064 część 20 + 21
 - napięcie znamionowe 230 V~
 - czuły na prądy przemiennie oraz odporny na udary prądowe do 250 A
 - charakterystyka wyzwalania B i C zgodnie z VDE 0641

- wytrzymałość zwarciova 6 kA przy dobiezpieczeniu 63 A/gL/gG
 - wskazanie stanu ustawienia styków w okienku (czerwony, zielony)
 - wskazanie prądu upływowego w okienku (niebieski, przezroczysty)
 - z łatwymi w instalowaniu zaciskami Bi-Connect

- ochrona przed dotykiem według DIN VDE 0106 część 100
 - zaciski klatkowe:
 - drut do 25 mm²
 - linka do 16 mm²
- Dane techniczne, strona 8.43



AD916B

Opis	$I_{\Delta N}$	I_N	Ilość modułów	Opak.	Nr kat
Charakterystyka wyzwalania B 2-biegunowy (1 biegun chroniony) Typ AC 	30 mA	6 A	2	1	AD906B
		10 A	2	1	AD910B
		16 A	2	1	AD916B
		20 A	2	1	AD920B
		25 A	2	1	AD925B
		32 A	2	1	AD932B
		40 A	2	1	AD940B
Charakterystyka wyzwalania C 2-biegunowy (1 biegun chroniony) Typ AC 	30 mA	6 A	2	1	AD956B
		10 A	2	1	AD960B
		16 A	2	1	AD966B
		20 A	2	1	AD970B
		25 A	2	1	AD975B
		32 A	2	1	AD982B
		40 A	2	1	AD990B

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym na prąd przemienny i pulsujący - typ A



6000

3



- czułe na prądy pulsujące oraz odporne na udary prądowe do 250 A
- napięcie znamionowe 230 V~
- charakterystyka wyzwalań B i C zgodnie z VDE 0641
- wytrzymałość zwarciova 6 kA
- wskaźnik zadziałania od prądu upływowego: okienko w kolorze

- żółtym - zadziałanie, okienko przezroczyste - normalna praca
- z łatwymi w instalowaniu zaciskami Bi-Connect
- zaciski kłatkowe:
 - drut do 25 mm²
 - linka do 16 mm²

- normy: DIN EN 61009-1
DIN EN 61009-2-1
VDE 064 część 20 + 21
- ochrona przed dotykiem według DIN VDE 0106 część 100

Dane techniczne, strona 8.43




AD916J

Opis	$I_{\Delta N}$	I_N	Ilość modułów	Opak.	Nr kat
Charakterystyka wyzwalań B 2-biegunowy (1 biegun chroniony)	10 mA	16 A	2	1	AC916J
Typ A	30 mA	6 A	2	1	AD906J
		10 A	2	1	AD910J
		16 A	2	1	AD916J
		20 A	2	1	AD920J
		25 A	2	1	AD925J
		32 A	2	1	AD932J
		40 A	2	1	AD940J
Charakterystyka wyzwalań C 2-biegunowy (1 biegun chroniony)	10 mA	16 A	2	1	AC966J
Typ A	30 mA	6 A	2	1	AD956J
		10 A	2	1	AD960J
		16 A	2	1	AD966J
		20 A	2	1	AD970J
		25 A	2	1	AD975J
		32 A	2	1	AD982J
		40 A	2	1	AD990J
	300 mA	6 A	2	1	AF956J
		10 A	2	1	AF960J
		16 A	2	1	AF966J
		20 A	2	1	AF970J
		25 A	2	1	AF975J
		32 A	2	1	AF982J
		40 A	2	1	AF990J



AF990J

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
na prąd przemienny i pulsujący - typ A-HI



- czułe na prądy pulsujące oraz odporne na udary prądowe do 3 kA (8/20 μ s), krótkozwłoczne
- napięcie znamionowe 230 V~
- charakterystyka wyzwalania B i C zgodnie z VDE 0641
- wytrzymałość zwarciova 6 kA według EN 60947-2
- wskaźnik zadziałania od prądu upływowego: okienko w kolorze żółtym - zadziałanie, okienko przezroczyste - normalna praca
- z łatwym w instalowaniu zaciskiem Bi-Connect
- zaciski kłatkowe:
 - drut do 25 mm²
 - linka do 16 mm²
- normy: DIN EN 61009-1
DIN EN 61009-2-1
VDE 064 część 20 + 21
- ochrona przed dotykiem według DIN VDE 0106 część 100

nowość



ADH916





Opis	$I_{\Delta N}$	I_N	Ilość modułów	Opak.	Nr kat
Charakterystyka wyzwalania B 2-biegunowy (1 biegun chroniony) Typ A-HI  	30 mA	6 A	2	1	ADH906
		10 A	2	1	ADH910
		13 A	2	1	ADH913
		16 A	2	1	ADH916
		20 A	2	1	ADH920
		25 A	2	1	ADH925
Charakterystyka wyzwalania C 2-biegunowy (1 biegun chroniony) Typ A-HI  	30 mA	6 A	2	1	ADH956
		10 A	2	1	ADH960
		13 A	2	1	ADH963
		16 A	2	1	ADH966
		20 A	2	1	ADH970
		25 A	2	1	ADH975
	300 mA	6 A	2	1	AFH956
		10 A	2	1	AFH960
		13 A	2	1	AFH963
		16 A	2	1	AFH966
		20 A	2	1	AFH970
		25 A	2	1	AFH975


Aparatura
modułowa
zabezpieczająca

- do dodatkowego dobudowania do wszystkich wyłączników nadprądowych oraz różnicowoprądowych członem nadprądowym (lewostronnie)
 - łącznik pomocniczy, styk sygnalizacyjny, wyzwalacz
- wzrostowy, wyzwalacz podnapięciowy
- wyzwalacz (MZ203 do MZ206) np. 3 x MZ201 + 1 x MZ20x**

Uwaga:
do wyłącznika mogą być dobudowane maksymalnie 3 łączniki pomocnicze (MZ201, MZ202) i jeden

Dane techniczne, strona 8.41

	Opis	Objaśnienie	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
 MZ201	Łącznik pomocniczy CA 6 A/230 V~ 	sygnalizowanie w przypadku wyzwolenia przy przeciążeniu, zwarciu lub prądzie różnicowym, przy ręcznym wyłączeniu wyłącznika jak i przy zdalnym wyzwalamiu za pomocą wyzwalacza wzrostowego lub podnapięciowego	0,5	1	MZ201
 MZ202	Styk sygnalizacyjny SD 6 A/230 V~ 	sygnalizowanie w przypadku wyzwolenia przy przeciążeniu, zwarciu lub prądzie różnicowym jak i przy zdalnym wyzwoleniu za pomocą wyzwalacza prądu wzrostowego lub podnapięciowego	0,5	1	MZ202
 MZ203	Wyzwalacz wzrostowy 	znamionowe napięcie sterujące: 230 V do 400 V AC 110 V do 130 V DC 24 V do 48 V AC 12 V do 48 V DC poprzez podanie impulsu lub sygnału ciągłego na cewkę wyzwalacza wzrostowego	1	1	MZ203
 MZ204	Wyzwalacz podnapięciowy 	znamionowe napięcie pracy: 48 V DC 230 V AC wyzwalanie wyłącznika przy spadku napięcia sieci. Zakres wyzwalamia: < 35% U_N: wyłączyć 35% - 70%: wyłączyć lub trzymać > 70% U_N: trzymać. Dopiero po podaniu napięcia sieci możliwe jest załączenie wyłącznika	1	1	MZ205
 MZN175	Wyzwalacz nadnapięciowy	znamionowe napięcie pracy: 230 V AC wyzwalanie wyłącznika po przekroczeniu napięcia 266 V AC		1	MZ209
	Mechanizm blokujący	zapobiega niepożądanemu włączaniu i wyłączaniu wyłącznika		1	MZN175



MZ911

Opis	Objaśnienie	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
Napęd zdalny	napęd do zdalnego załączania i wyłączania urządzeń modułowych: - wył. nadprądowe 1, 3, 4-biegunowe, 10kA NxN - wył. różnicowoprądowe z członem nadprądowym 2-biegunowe - wył. różnicowoprądowe 2, 4-biegunowe do 100A, typ AC i A	3	1	MZ901
	napęd do zdalnego załączania i wyłączania urządzeń modułowych: - wył. nadprądowe 1, 2-biegunowe, 10kA NxN - wył. różnicowoprądowe z członem nadprądowym 2-biegunowe - wył. różnicowoprądowe 2-biegunowe do 100A, typ AC i A	3	1	MZ902
Napęd zdalny automatyczny posiada dodatkowo funkcję automatycznego ponownego załączania po wyzwoleniu	napęd do zdalnego załączania i wyłączania urządzeń modułowych: - wył. nadprądowe 1, 3, 4-biegunowe, 10kA NxN - wył. różnicowoprądowe z członem nadprądowym 2-biegunowe - wył. różnicowoprądowe 2, 4-biegunowe do 100A, typ AC i A	3	1	MZ911
	napęd do zdalnego załączania i wyłączania urządzeń modułowych: - wył. nadprądowe 1, 2-biegunowe, 10kA NxN - wył. różnicowoprądowe z członem nadprądowym 2-biegunowe - wył. różnicowoprądowe 2-biegunowe do 100A, typ AC i A	3	1	MZ912

Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe do 20 A


Seria L38

- Seria L 38**



 - na bezpieczniki cylindryczne o wymiarach: 10 x 38 mm typu gG
- max. prąd znam. 20 A, 400 V~
 - montaż na szynę TS35
- zaciski kłatkowe:
 - drut do 25 mm²
 - linka do 16 mm²



L95100



L95300

Opis	Charakterystyka	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
1-biegunowe	 1-fazowy	1	12	L95100
2-biegunowe	 1-fazowy + N	2	6	L95200
	 2-fazowy	2	6	L96200
3-biegunowe	 3-fazowy	3	4	L95300
4-biegunowe	 3-fazowy + N	4	3	L95400

Aparatura modułowa zabezpieczająca

Seria L31

- na bezpieczniki cylindryczne o wymiarach: 8,5 x 31,5 mm typu gG i aM
- max. prąd znam. 25 A, 500 V~

- konstrukcja umożliwia wymianę przepalanej wkładki bezpiecznikowej zapewniając ochronę przed dotykiem
- podstawa LS431 jest wyposażona w lampkę kontrolną 230 V~, sygnalizującą

- załączenie bezpiecznika
- podstawy dostarczane są bez bezpieczników
- możliwość plombowania zarówno w pozycji zamkniętej jak i otwartej
- montaż na szynę TS35

- zaciski kłatkowe:
 - drut do 25 mm²
 - linka do 16 mm²
- normy:
 - EN/IEC 60269-2
 - EN/IEC 60269-2-1
 - EN/IEC 60947-3



LS401



LS431

Opis		Charakterystyka	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
1-biegunowe		1-fazowe	1	12	LS401
		1-fazowe, z lampką kontrolną 230 V~	1	12	LS431
2-biegunowe		1-fazowe + N	2	6	LS412
		2-fazowe	2	6	LS402
3-biegunowe		3-fazowe	3	4	LS403
4-biegunowe		3-fazowe + N	4	3	LS404

Modułowe podstawy bezpiecznikowe

Seria L38

Seria L38

- na bezpieczniki cylindryczne o wymiarach: 10 x 38 mm typu gG i aM
- max. prąd znam. 32 A, 690 V~


- konstrukcja umożliwia wymianę przepalanej wkładki bezpiecznikowej zapewniając ochronę przed dotykiem
- podstawa LS 531 jest wyposażona w lampkę kontrolną 230 V~, sygnalizującą

- załączenie bezpiecznika
- podstawy dostarczane są bez bezpieczników
- możliwość plombowania zarówno w pozycji zamkniętej jak i otwartej
- montaż na szynę TS35

- zaciski kłatkowe:
 - drut do 25 mm²
 - linka do 16 mm²
- normy:
 - EN/IEC 60269-2
 - EN/IEC 60269-2-1
 - EN/IEC 60947-3



LS502




LS504

Opis		Charakterystyka	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
1-biegunowe		1-fazowe	1	12	LS501
		zwora 1-biegunowa	1	12	LS509
		1-fazowe, z lampką kontrolną 230 V~	1	12	LS531
2-biegunowe		1-fazowe + N	2	6	LS512
		2-fazowe	2	6	LS502
3-biegunowe		3-fazowe	3	4	LS503
4-biegunowe		3-fazowe + N	4	3	LS504

Akcesoria do podstaw bezpiecznikowych

Seria L31 i L38




MZ178



LB026

Zestaw łączący




Zestaw do blokowania podstaw do podstaw L31, L38 (dostarczany bez kłódki)

do łączenia podstaw bezpiecznikowych typu L31, L38. Zestaw składa się z dwóch plastikowych agrafek łączących podstawy modułowe oraz metalowego bolca centrującego łączącego dźwignie. Zestawy łączące umożliwiają połączenie max. 12 modułów.

LB026

zestaw blokujący pozwala zablokować podstawy tylko w pozycji otwartej za pomocą 1, 2 lub 3 kłódek (o średnicy 8 mm max.) istnieje możliwość dodatkowego plombowania zestawu drutem o przekroju 1,5 mm max.

MZ178



Seria L51

- na bezpieczniki cylindryczne o wymiarach: 14 x 51 mm typu gG
 - max. prąd znam. 50 A, 690 V~
- konstrukcja umożliwia wymianę przepalonej wkładki bezpiecznikowej zapewniając ochronę przed dotykiem
 - podstawy dostarczane są bez bezpieczników
- możliwość plombowania
 - montaż na szynę TS35
 - zaciski kłatkowe:
 - drut do 35 mm²
 - linka do 25 mm²




LR601



LR604

Opis	Charakterystyka	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
1-biegunowe 	1-fazowy	1,5	1	LR601
2-biegunowe 	2-fazowy	3	1	LR602
3-biegunowe 	3-fazowy	4,5	1	LR603
4-biegunowe 	3-fazowy + N	6	1	LR604



Seria L58


- na bezpieczniki cylindryczne o wymiarach: 22 x 58 mm typu gG
 - max. prąd znam. 125 A, 690 V~
- konstrukcja umożliwia wymianę przepalonej wkładki bezpiecznikowej zapewniając ochronę przed dotykiem
 - podstawy dostarczane są bez bezpieczników
- możliwość plombowania
 - możliwość blokowania w stanie otwartym
 - montaż na szynę TS35
 - zaciski kłatkowe:
 - drut do 50 mm²
 - linka do 35 mm²



LR701



LR703

Opis	Charakterystyka	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
1-biegunowe 	1-fazowy	2	1	LR701
2-biegunowe 	2-fazowy	4	1	LR702
3-biegunowe 	3-fazowy	6	1	LR703
4-biegunowe 	3-fazowy + N	8	1	LR704

Aparatura modułowa zabezpieczająca

- charakterystyki zadziałania gG i aM
 - materiał: cylinder ceramiczny i nasadki stykowe miedziane, posrebrzane
- temperatura pracy: od -25°C do +70°C
 - temperatura magazynowania: od -40°C do +80°C
- normy: EN / IEC 60269-1
 - EN / IEC 60269-1
- ilość w opakowaniu: 10 szt.

nowość



LF320G



LF425G




LF532G

Rozmiar bezpiecznika	Odporność zwarciova	Napięcie znamionowe	I_N [A]	Nr kat. charakt. gG	Nr kat. charakt. aM
10 x 38 mm	120 kA	500 V	0,5	LF300G	LF300M
			1	LF301G	LF301M
			2	LF302G	LF302M
			4	LF304G	LF304M
			6	LF306G	LF306M
			8	LF308G	LF308M
			10	LF310G	LF310M
			12	LF312G	LF312M
			16	LF316G	LF316M
			20	LF320G	LF320M
			25	LF325G	LF325M
			32	LF332G	LF332M
			40		
			45		
14 x 51 mm	80 kA	690 V	2	LF402G	LF402M
			4	LF404G	LF404M
			6	LF406G	LF406M
			8	LF408G	LF408M
			10	LF410G	LF410M
			12	LF412G	LF412M
			16	LF416G	LF416M
			20	LF420G	LF420M
			25	LF425G	LF425M
			32	LF432G	LF432M
			40	LF440G	LF440M
			45	LF445G	LF445M
			50	LF450G	LF450M
			63		
22 x 58 mm	80 kA	690 V	16	LF516G	LF516M
			20	LF520G	LF520M
			25	LF525G	LF525M
			32	LF532G	LF532M
			40	LF540G	LF540M
			50	LF550G	LF550M
			63	LF563G	LF563M
			80	LF580G	LF580M
			100	LF590G	LF590M
			125	LF599G	LF599M
			160		
			200		
			250		
			315		

Współczynniki korekcyjne w zależności od temperatury otoczenia

Temperatura otoczenia	25°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
Prąd zadziałania	I_n	$0,95 \times I_n$	$0,90 \times I_n$	$0,85 \times I_n$	$0,80 \times I_n$	$0,75 \times I_n$

Wymiary:



Rozmiar	A [mm]	B [mm]	C [mm]
10 x 38	10,3	38	8,5
14 x 51	14,3	51	11,5
22 x 58	22,2	58	15,5


- dla zabezpieczenia silników 1- lub 3-fazowych
 - charakterystyka wyzwalania K
 - napięcie znamionowe 230 V~
 - zakres prądu znamionowego od 0,1 A do 25 A
- z wyzwalaczem termicznym i elektromagnetycznym
 - wyłącznik termoelektromagnetyczny z regulowanym przełącznikiem bimetalowym
 - dodatkowo można domontować styk pomocniczy
- i wyzwalacz podnapięciowy
 - norma: VDE 0660 część 102
 - zaciski kłatkowe:
 - drut do 6 mm²
 - linka do 4 mm²
- Dane techniczne, strona 8.49



MM501N

Opis	Zakres regulacji	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
Wyłączniki silnikowe	0,1 - 0,16 A	2,5	1	MM501N
	0,16 - 0,24 A	2,5	1	MM502N
	0,24 - 0,4 A	2,5	1	MM503N
	0,4 - 0,6 A	2,5	1	MM504N
	0,6 - 1,0 A	2,5	1	MM505N
	1,0 - 1,6 A	2,5	1	MM506N
	1,6 - 2,4 A	2,5	1	MM507N
	2,4 - 4,0 A	2,5	1	MM508N
	4,0 - 6,0 A	2,5	1	MM509N
	6 - 10 A	2,5	1	MM510N
	10 - 16 A	2,5	1	MM511N
	16 - 20 A	2,5	1	MM512N
	20 - 25 A	2,5	1	MM513N

Akcesoria do wyłączników silnikowych



MZ520N

MZ527N




MZ528N

MZ521N



KD303M



KF30M

KZ058

Opis	Charakterystyka	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
Styk pomocniczy 	1Z+1R 3,5 A, 230 V~ 2 A, 400 V~	0,5	1	MZ520N
Styk sygnalizacyjny 	2Z 3,5 A, 230 V~ 2 A, 400 V~ sygnalizacja: a) przy przeciążeniu b) przy zwarcu	0,5	1	MZ527N
Wyzwalacz podnapięciowy	230 V~ 50 Hz	1	1	MZ528N
	400 V~ 50 Hz	1	1	MZ529N
Obudowa IP 55 ze zintegrowanym napędem obrotowym	80 x 158 x 125,5 mm pod dławiki 4 x M25		1	MZ521N
Szyony 3-fazowe (z odstępami umożliwiającymi zabudowę styków pomocniczych)				
dla 2 wyłączników silnikowych	10 mm ²		10	KD302M
dla 3 wyłączników silnikowych	10 mm ²		10	KD303M
dla 4 wyłączników silnikowych	10 mm ²		10	KD304M
Zaciski przyłączeniowe (3-fazowe) do zasilania szyn	3 x 25 mm ²		10	KF30M
Pokrywa chroniąca przed dotykiem dla wolnych zacisków szyn			10	KZ058

Aparatura
modułowa
zabezpieczająca

Ograniczniki przepięć Typ 1
Zamknięte, niewydmuchowe odgromniki wyładowania atmosferycznego, dzięki ich konstrukcji mogą być instalowane również w obszarze przedlicznikowym. Przy wyższych I_g zwracać uwagę na napis na aparacie.

Ograniczniki przepięć Typ 2
Ochronniki te służą do ograniczenia napięcia do ≤ 1,5 kV i mogą być włączane po ogranicznikach typu 1, przy zachowaniu długości przewodów pomiędzy nimi > 15 m lub muszą być wbudowane indukcyjności odsprężające.

Ograniczniki przepięć Typ 3
Za pomocą tych ochronników zostaje ograniczone napięcie resztkowe do ≤ 1,25 / ≤ 1,5 kV.


Dane techniczne, strona 8.51




SP120



SP937







SPN415




SP202N

Opis	I_{imp} (10/350 μs)	Napięciowy poziom ochrony U_p	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.	
Ograniczniki przepięć Typ 1						
1-biegunowy	50 kA	≤ 4 kV	2	1	SP120	
3-biegunowy	100 kA	≤ 4 kV	4	1	SP320	
1-biegunowy dla N-PE w sieci TT	50 kA	≤ 4 kV	2	1	SP150	
Indukcyjność odsprężająca						
1-biegunowa 35 A			2	1	SP936	
1-biegunowa 63 A			4	1	SP937	
Ograniczniki przepięć Typ 2 z modułami wtykanymi	I_n (8/20 μs)	$I_{max.}$ (8/20 μs)	U_p			
1-biegunowy ze stykiem FM dla sieci IT	15 kA	40 kA	≤ 2,25 kV	1	1	SPN113
1-biegunowy	15 kA	40 kA	≤ 1,5 kV	1	1	SPN115
1-biegunowy ze stykiem FM	15 kA	40 kA	≤ 1,5 kV	1	1	SPN117
1-biegunowy gazowy dla N-PE w sieci TT	20 kA	30 kA	≤ 1,5 kV	1	1	SPN118
3-biegunowy	15 kA	40 kA	≤ 1,5 kV	3	1	SPN315
3-biegunowy ze stykiem FM	15 kA	40 kA	≤ 1,5 kV	3	1	SPN317
3-biegunowy dla sieci IT	15 kA	40 kA	≤ 2,25 kV	3	1	SPN513
3-biegunowy ze stykiem FM dla sieci IT	15 kA	40 kA	≤ 2,25 kV	3	1	SPN517
4-biegunowy dla sieci TN-S	15 kA	40 kA	≤ 1,5 kV	4	1	SPN415
4-biegunowy ze stykiem FM dla sieci TN-S	15 kA	40 kA	≤ 1,5 kV	4	1	SPN417
4-biegunowy dla sieci TT (3 + 1)	15 kA	40 kA	≤ 1,5 kV	4	1	SPN418
4-biegunowy ze stykiem FM dla sieci TT (3 + 1)	15 kA	40 kA	≤ 1,5 kV	4	1	SPN419
Moduł wtykany 1-bieg. dla sieci IT	15 kA	40 kA	≤ 2,25 kV	1	1	SPN013
Moduł wtykany 1-bieg.	15 kA	40 kA	≤ 1,5 kV	1	1	SPN015
Moduł wtykany 1-bieg. gazowy dla N-PE w sieci TT	20 kA	30 kA	≤ 1,5 kV	1	1	SPN018
Ograniczniki przepięć Typ 3						
1 + N + PE ze wskazaniem stanu pracy L / N			2	1	SP202N	
L (N) / PE			≤ 1,25kV ≤ 1,5 kV			


	Opis	Przekrój [mm²]	Ilość mod.	Długość [mm]	Opak.	Nr kat.
 KDN163A	1-biegunowe dla 12 wyłączników nadprądowych 1-biegunowych	10	12	210	100	KDN163A
	dla 57 wyłączników nadprądowych 1-biegunowych	10	57	1010	50	KDN163B
	dla 12 wyłączników nadprądowych 1-biegunowych	16	12	210	100	KDN180A
	dla 57 wyłączników nadprądowych 1-biegunowych	16	57	1010	50	KDN180B
	dla 37 wyłączników nadprądowych 1-biegunowych z łącznikiem pomocniczym (1/2 modułu)	16	57	1000	1	KDN181B
 KDN263A	2-biegunowe dla 6 wyłączników nadprądowych 2-biegunowych, 1+N lub dla 6 wyłączników różnicowoprądowych 2-biegunowych lub dla 6 wyłączników FI/LS 2-biegunowych	10	12	210	50	KDN263A
	dla 28 wyłączników nadprądowych, różnicowoprądowych, FI/LS 2 - biegunowych	10	56	1000	20	KDN263B
 KDN363A	3-biegunowe dla 4 wyłączników nadprądowych 3-biegunowych	10	12	210	50	KDN363A
	dla 19 wyłączników nadprądowych 3-biegunowych	10	57	1010	20	KDN363B
	dla 4 wyłączników nadprądowych 3-biegunowych	16	12	210	50	KDN380A
	dla 19 wyłączników nadprądowych 3-biegunowych	16	57	1010	10	KDN380B
	dla 39 wyłączników nadprądowych 1-biegunowych z łącznikiem pomocniczym (1/2 modułu) L1H, L2H, L3H	16	59	1045	10	KDN381B
	dla 16 wyłączników nadprądowych 3-biegunowych z łącznikiem pomocniczym (1/2 modułu) L1, L2, L3H	16	48	990	10	KDN383B
 KDN463A	4-biegunowe dla 3 wyłączników nadprądowych 4-biegunowych, 3+N lub dla 3 wyłączników różnicowoprądowych 4-biegunowych	10	12	210	25	KDN463A
	dla 14 wyłączników nadprądowych 4-biegunowych	10	56	1000	10	KDN463B
	dla 1 wyłącznika różnicowoprądowego, 4-biegunowego i 8 wyłączników nadprądowych 1-biegunowych, L1, L2, L3, puste, L1, L2, L3, L1,...	10	12	210	50	KDN363F
	dla 6 wyłączników FI/LS, 2-biegunowych, L1+N, L2+N, L3+N,...	16	12	210	25	KDN451D
	dla 27 wyłączników FI/LS, 2-biegunowych, L1+N, L2+N, L3+N,...	16	54	970	10	KDN451E




KB163P



KB163N



KZ059



LZ060



L061

Opis	Przekrój [mm ²]	Ilość modułów	Opak.	Nr kat.
1-biegunowe				
z powłoką izolacyjną brązową	10	13	50	KB163P
z powłoką izolacyjną niebieską	10	13	50	KB163N
w listwie izolacyjnej szarej	20	24	50	KB190C
w listwie izolacyjnej szarej	20	57 (1m)	50	KB190B
2-biegunowe				
w listwie izolacyjnej szarej	10	12	50	KB263A
w listwie izolacyjnej szarej	10	24	50	KB263C
w listwie izolacyjnej szarej	16	56 (1m)	50	KB280B
3-biegunowe				
w listwie izolacyjnej szarej	10	12	50	KB363A
w listwie izolacyjnej szarej	10	24	50	KB363C
w listwie izolacyjnej szarej	16	57 (1m)	50	KB380B
4-biegunowe				
w listwie izolacyjnej szarej	10	12	50	KB463A
w listwie izolacyjnej szarej	10	24	50	KB463C
w listwie izolacyjnej szarej	16	56 (1m)	50	KB480B
Szyny fazowe dla ograniczników przepięć				
1-biegunowych połączeń + wyrównawczych	16	57	10	KD180U
3-biegunowych oszynowanie pomiędzy ogranicznikiem przepięć typu 2 (średnia ochrona), a wyłącznikami nadprądowymi	10	12	25	KDN363F
4- biegunowych oszynowanie pomiędzy ogranicznikiem przepięć typu 2 (średnia ochrona) a wyłącznikami nadprądowymi 4-bieg., 3+N, wyłącznikami różnicowoprądowymi 4-bieg.	16	12	25	KDN480A
	16	56	10	KDN480B
Oslony końcowe				
dla 1 - biegunowych szyn grzebieniowych i kołkowych (KB163P, KB163N)			50	KZN021
dla 2 - biegunowych szyn 10 mm ² (10 szt.)			1	KZ022
dla 3 - biegunowych szyn (i 2 biegunowych szyn 16 mm ²)			10	KZN023
dla 4 - biegunowych szyn			10	KZN024
Oslona chroniąca przed dotykiem do osłony niewykorzystanych elementów szyn grzebieniowych i kołkowych o długości 5 modułów z możliwością rozcinania		5	10	KZ059
Zaślepki ochronne 1 zestaw = 10 sztuk 18 mm i 2 sztuki 9 mm	do zakrywania pustego miejsca pomiędzy aparatami modułowymi		1	S30N
Element dystansowy wysokość aparatu modułowego szerokość 9 mm			12	LZ060
Element podwyższający do wykorzystania przy obniżanych szynach nośnych TS35			20	L061